




ENDRESS

Power Generators

ESE 3000 BS

Artikel-Nr.: **240209**



Hauptmerkmale

Generatortyp	synchron
Max.Leistung 1~ [kVA/kW]	2.8/2.8
Dauerleistung 1~ [kVA/kW]	2.5/2.5
Nennspannung [V]	230
Nennstrom [A]	10,9
Leistungsfaktor [cos φ]	1
Frequenz [Hz]	50
Schutzart Generator [IP]	23

Motor

Bauart	1-Zyl. 4-Takt OHV
Hubraum [cm ³]	193
Leistung bei 3000 U/min	4,9
Kraftstoff	Benzin
Tankinhalt [l]	20
Verbrauch bei 75% Last [l/h]	1,4
Laufzeit bei 75% Last [h]	14,3
Startsystem	Reversierstart
Schall-Leistungspegel LWA [db(A)]	95
Gewicht ca. [kg]	53
Maße L x B x H [mm]	640 x 475 x 526
Steckdosen	2 x 230V 16A

„Diese CO₂-Messung ist das Ergebnis der Erprobung eines für den Motortyp bzw. die Motorenfamilie repräsentativen (Stamm-)Motors in einem festen Prüfzyklus unter Laborbedingungen und stellt keine ausdrückliche oder implizite Garantie der Leistung eines bestimmten Motors dar“.

Ausstattungsmerkmale

- Großtank für lange Laufzeiten
- Tankfüllstandsanzeige
- 4 in 1 Display für mehr Übersicht
- Tragegriffe klappbar
- AVR Regelung
- Ölmangel-Abschaltautomatik
- Generator-Überlastschutz

Leistungsdefinitionen nach ISO 8528-1:2005

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

19.2.2020

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-stromerzeuger.de

