



Power Generators

ESE 1006 DBS-GT ES

Artikel-Nr.: 112024

Verfügbarkeit: aktuelles Produkt

Verkaufspreis zzgl. ges. MWSt.: 3.790,00

Ausstattung:

Briggs&Stratton Motor, Ölmangel-Abschaltautomatik, Generator-Überlastschutz, Betriebsstundenzähler, Starterbatterie 12V, Tankfüllstandsanzeige, Tragegriffe klappbar, Generator mit Low Distortion Device für saubere Spannung

| Generator-Typ | synchron |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Max. Leist. [LTP] kVA/kW 3~ | 11,0 / 8,8 |
| Dauerleist. [PRP] kVA/kW 3~ | 10,0 / 8,0 |
| Max. Leist. [LTP] kVA/kW 1~ | 6,6 / 5,9 |
| Dauerleist. [PRP] kVA/kW 1~ | 6,0 / 5,4 |
| Nennspannung 3~ | 400 V 3~ |
| Nennspannung 1~ | 230 V 1~ |
| Nennstrom 3~ | 14,4 V 3~ |
| Nennstrom 1~ | 26,1 A 1~ |
| Leistungsfaktor cos (phi) | 0,8 / 0,9 |
| Frequenz | 50 Hz |
| Schutzart Generator | IP23 |
| Motor-Typ | B&S Vanguard |
| Anzahl Zylinder Motor | 2 |
| Hubraum | 570 ccm |
| Leistung bei 3000 U/min | 11,9 kW |
| Kraftstoff | Benzin |
| Tankinhalt (I) | 16 |
| Verbrauch I/h | 2,9 |
| Laufzeit (h) | 5 |
| Startsystem | Elektrostart |
| Schall-Leistungspegel LWA db(A) | 97 |
| Schall-Druckpegel (7 m) db(A) | 72 |
| Gewicht ca. (kg) | 130 |
| Maße L x B x H (mm) | 930 x 560 x 630 |
| Steckdosen | 2 x 230V 16A, 1 x 400V CEE 16A |
| Elektrowerkzeuge 230V bis | 5300 W |
| Elektrowerkzeuge 400V bis | 7900 W |
| Garten-/Baugeräte 230V bis | 3600 W |
| Garten-/Baugeräte 400V bis | 5300 W |
| Kompressoren/Pumpen 230V bis | 2700 W |
| Kompressoren/Pumpen 400V bis | 4000 W |
| Inverter-Schweißgeräte bis | 4,5 mm |
| | |

Stand: 2013-05-08

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtürmer übernehmen wir keine Haftung.